

Convertisseur 1000

N° d'article: 801014816 | Code de correspondance: EL WR 1000 | Code EAN: 4045294164546



- » Tension d'entrée 10-15,5 VDC
- » Tension de sortie 230 V AC 50 Hz
- » Onde sinusoïdale pure
- » Puissance de sortie 1000 W
- » Puissance de crête 2000 W (temporaire)

Matériaux & couleur

Matériau : Aluminium

Dimensions

Dimensions extérieures : 372,2 x 200 x 83 mm

Données techniques

Poids : 4,80 kg
IP Indice de protection: 20
Tension en volts: 12
230

Conformité

Conformité CEM: Oui
Marque de conformité ECE: E13 R10-05 14279

Convertisseur 1000

N° d'article: 801014816 | Code de correspondance: EL WR 1000 | Code EAN: 4045294164546

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	6000003495	Commande à distance pour convertisseur SK SP	EL FEB WR SK SP	4045294514600
	6000001000	Lot de câbles de connexion 1000 - 35 mm ²	EL AK WR 1000	4045294219550

Description

Ce convertisseur assure une puissance de 1000 W en sortie, parfaitement adaptée aux petits appareils électriques comme les ordinateurs portables, téléviseurs, smartphones, tablettes ou stations de charge pour appareils sans fil, ainsi que pour les outils électriques de puissance compatible. À partir d'une tension d'entrée de 10 - 15,5 V CC, le convertisseur génère une tension de sortie 230 V / 50Hz au signal purement sinusoïdal.

L'entrée du convertisseur est protégée contre :

- l'inversion de polarité
- les surtensions et les sous-tensions

Des dispositifs protègent la sortie contre :

- les courts-circuits
- la surcharge
- la surchauffe

Le convertisseur permet d'utiliser des appareils électriques dans votre véhicule sans raccordement au secteur. Vous pouvez ainsi tirer pleinement parti de votre atelier mobile.

Le convertisseur peut, en option, être équipé d'une télécommande, pour être par exemple allumé ou éteint depuis la cabine du conducteur. Il est conçu pour le raccordement d'appareils électriques.

L'utilisation d'une batterie auxiliaire est recommandée.